

version-8-08 version-9-08 version-11-08 livebox

Cas d'une LiveBox Sagem

Raccordez votre LiveBox au serveur AbulÉdu puis accédez à l'interface de configuration AbulÉdu :

- tapez « <http://webadmin/> » dans un navigateur web depuis un poste sur le réseau pouvant accéder à l'interface de configuration de la LiveBox ;
- cliquez sur « configurer la connexion internet » ;
- choisissez le type de connexion : « Un serveur DHCP... » puis cliquez sur « suivant » ;
- cliquez sur « Envoyer » puis dans la fenêtre suivante cliquez sur « Connexion Internet » ;
- Vous pouvez quitter webadmin.

Re-routage du port 22 vers l'adresse IP du serveur :

Attention, désactivez toute protection résidente (anti-virus, anti-espion,...) avant de paramétrer votre LiveBox !!!

- Connectez-vous à l'interface de configuration de votre LiveBox via le navigateur web à l'adresse « <http://192.168.3.1> », attendez d'obtenir l'affichage de la fenêtre principale :



- Cliquez sur le menu « Serveurs LAN » :



- Cliquez sur le bouton « Ajouter » :



Paramètres :

- Nom du serveur : « indiquez ici le nom de votre serveur AbulÉdu » (ex : servecole) ;
- Accès activé : « sélectionnez Oui » ;
- Protocole : « TCP » ;
- Du port : « saisissez 22 » ;
- Au port : « saisissez 22 » ;
- Adresse IP locale : « recopiez ici l'adresse IP que vous avez notée précédemment ».

- Cliquez sur le bouton « Appliquer », vous obtenez ceci :



Pensez à sauvegarder la configuration : menu « Sauver / Effacer / Redémarrer »

From:
<https://docs.abuledu.org/> - **La documentation d'AbulÉdu**

Permanent link:
https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/configuration_livebox

Last update: **2016/01/21 12:23**

