

Cas d'une LiveBox Sagem

Raccordez votre LiveBox au serveur Abulédu puis accédez à l'interface de configuration Abulédu :

- tapez « <http://webadmin/> » dans un navigateur web depuis un poste sur le réseau pouvant accéder à l'interface de configuration de la LiveBox ;
- cliquez sur « configurer la connexion internet » ;
- choisissez le type de connexion : « Un serveur DHCP... » puis cliquez sur « suivant » :



- cliquez sur « envoyer » puis dans la fenêtre suivante cliquez sur « Connexion Internet » :



- Vous pouvez quitter webadmin.

Re-routage du port 22 vers l'adresse IP du serveur :

Attention, désactivez toute protection résidente (anti-virus, anti-espion,...) avant de paramétrer votre LiveBox !!!

- connectez-vous à l'interface de configuration de votre LiveBox via le navigateur web à l'adresse « <http://192.168.3.1> », attendez d'obtenir l'affichage de la fenêtre principale :



- cliquez sur le menu « Serveurs LAN » :



- cliquez sur le bouton « ajouter » :



Paramètres :

Nom du serveur : « indiquez ici le nom de votre serveur Abulédu » (ex : servecole) ;

Accès activé : « Sélectionnez Oui » ;

Protocole : « TCP » ;

Du port : « saisissez 22 » ;


Au port : « saisissez 22 » ;

Adresse IP locale : « recopiez ici l'adresse IP que vous avez notée précédemment ».

- cliquez sur le bouton « Appliquer », vous obtenez ceci :



Pensez à sauvegarder la configuration : menu « Sauver / Effacer / Redémarrer »



Last update: 2008/09/10 16:31 abuledu:administrateur:configuration_livebox https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/configuration_livebox?rev=1221057093

From: <https://docs.abuledu.org/> - **La documentation d'AbulÉdu**

Permanent link: https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/configuration_livebox?rev=1221057093

Last update: **2008/09/10 16:31**

