Cas d'une LiveBox Sagem

Raccordez votre LiveBox au serveur AbulÉdu puis accédez à l'interface de configuration AbulÉdu :

- tapez « http://webadmin/ » dans un navigateur web depuis un poste sur le réseau pouvant accéder à l'interface de configuration de la LiveBox ;
- cliquez sur « configurer la connexion internet » ;
- choisissez le type de connexion : « Un serveur DHCP... » puis cliquez sur « suivant » :
- cliquez sur « Envoyer » puis dans la fenêtre suivante cliquez sur « Connexion Internet » :
- Vous pouvez quitter webadmin.

Re-routage du port 22 vers l'adresse IP du serveur :

Attention, désactivez toute protection résidente (anti-virus, anti-espion,...) avant de paramétrer votre LiveBox !!!

• Connectez-vous à l'interface de configuration de votre LiveBox via le navigateur web à l'adresse « http://192.168.3.1 », attendez d'obtenir l'affichage de la fenêtre principale :

• Cliquez sur le menu « Serveurs LAN » :

	1.072		Serveu	n LAN		
	Lists des 1	erveurs fou eutr		enertsi instal	He pur la réseau local	12
Selection	Nom Attivi	Pratocole D	io Part	Au Port	Adresse 19 Tocale	tion de l'interface
	Access	Ayouter	Media	er. Susprin	nat . In réstau distant	
		Accès au Part	tarisé : patés :	Nos y		
	in fester	Aflectren Nore Activé	idlectren <u>Porta</u> <u>Artivid</u> <u>Protacole</u> <u>C</u> <u>Apoder</u> <u>Accès à la configurati</u> Accès <u>a la configurati</u> Accès <u>a la configurati</u>	Allecten Nore Activé Pestorole OusPart	Allectam Nom Active Perionole So Part Au Port Apparer Medium Supre Accès à la coofiguration de la Livebax par Accès à la coofiguration de la Livebax par Accès attriné : Nom 2 Part patre : Appleter	Allestren Norre Active Periodite On Part Au Ford Adresse IP-lacsle Apparer Mediter Supermet Accès à la configuration de la Livolaix par la réseau distant Accès sutariné : Nac

• Cliquez sur le bouton « Ajouter » :

Last update: 2008/12/22 abuledu:administrateur:configuration_livebox https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/configuration_livebox?rev=1229980935



Paramètres :
Nom du serveur : « indiquez ici le nom de votre serveur AbulÉdu » (ex :
servecole) ;
Accès activé : « sélectionnez Oui » ;
Protocole : « TCP » ;
Du port : « saisissez 22 » ;
Au port : « saisissez 22 » ;
Adresse IP locale : « recopiez ici l'adresse IP que vous avez notée
précédemment ».

• Cliquez sur le bouton « Appliquer », vous obtenez ceci :

Units	Contrôle d'accès	Para	métrage L/ DHCP	-	EAN STREET	Accès	Réceau cans	Sauver / Effacer Redémarrer
iner connecté depuis l'adresse 😰 :								
	_				Service	IS LAY		
Wixerd d'installation			Liste des a	atvelets field	autres équis	ernerstell insta	lée aur le réneau local	L.
trèle d'accès	Silection	Non	Action	Protocole	DuPart	Au Tart	Advenue IP Incale	Non de l'interfa
wer / Redémarter	R	servecole	QUE	TCP	22	22	192	0qqq
Services optionnels								
Informations				Appa	ter Podd	er Suppr	mar .	
	_		Arres a	la contigo	ation de la	Livebox pe	de réseau distant	
-				10.000	and a second of the	-		

Pensez à sauvegarder la configuration : menu « Sauver / Effacer / Redémarrer »

